សន្លឹកទិន្នន័យ W5

W5 · ឧបករណ៍តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចសាកថ្មឡើងវិញ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2026 · ខ្មែរ



លក្ខណៈសំខាន់ៗ

កំណែថ្មសាកថ្មសម្រាប់ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃផ្សេងគ្នា។

ការភ្ជាប់ USB និងសូចនាការកម្រិតថ្មសម្រាប់សេវាកម្ម។

ព្រឹត្តិការណ៍រំកិល ឈ្នឿនលើសពីកំណត់ geofence និងការលួចដែលត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ។

ការបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

បណ្តាញចល័ត	4G
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល	ថ្មដែលអាចសាកបាន
ការដំឡើង	ម៉ាញេទិកឬ 3M ភ្ជាប់ការដំឡើង
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
សមត្ថភាពថ្ម	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh កំណែដាច់ដោយឡែក
ការកំណត់ទីតាំង	GPS / BeiDou / Wi-Fi / ការកំណត់ទីតាំងទូរស័ព្ទចល័ត
ពិធីការទំនាក់ទំនង	GT06
ចំណុចប្រទាក់	USB
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-25°C ទៅ +80°C

ការដំឡើង និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

ជ្រើសចំណុចម៉ោន និងកាលវិភាគរាយការណ៍រួមគ្នា ។ ការរាយការណ៍ប្រេកង់ ស្ថានភាពសញ្ញា និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្មប៉ះពាល់ចន្លោះពេលសេវា ។ ផ្លូវផ្គងកំណែម៉ូដឹម និង SIM ទៅបណ្តាញមូលដ្ឋានមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើ ។

ចំណុះថ្មទាំងបួនដាក់ណែដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ភាពញឹកញាប់នៃការបញ្ជូនទិន្នន័យ ស្ថានភាពសញ្ញា និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ម មានឥទ្ធិពលលើចន្លោះពេលថែទាំ។ ចំណុះថ្មតែមួយមុខមិនអាចកំណត់រយៈពេលដំណើរការថេរបានទេ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះអនុវត្តចំពោះកំណែផលិតផលដែលបានពិពណ៌នា។ សូមបញ្ជាក់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដាក់ស្តែងមុនបញ្ជាទិញឬដំឡើង។

មើលសេចក្តីលម្អិតផលិតផល