Hoja de especificaciones W5

W5 · Localizador de activos recargable

Actualizado el 11 de noviembre de 2026 · Español



Características clave

Versiones con batería recargable para diferentes rutinas de mantenimiento.

Conexión USB y un indicador de nivel de batería para servicio.

Eventos de vibración, exceso de velocidad, geocerca y manipulación, sujetos a configuración.

Especificaciones técnicas

Red celular	4G
Fuente de alimentación	Batería recargable
Instalación	Montaje con sujetador magnético o 3M
Tensión de funcionamiento	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
Capacidad de la batería	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh, versiones separadas
Posicionamiento	GPS / BeiDou / Wi-Fi / posicionamiento celular
Protocolo de comunicación	GT06
Interfaces	USB
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +80°C

Instalación y configuración

Elija el punto de montaje y el calendario de informes juntos. La frecuencia de los informes, las condiciones de la señal y la configuración de la batería afectan el intervalo de servicio. Haga coincidir la versión del módem y SIM con la red local antes de la implementación.

Las cuatro capacidades de batería corresponden a versiones distintas. La frecuencia de envío, la señal y la configuración de la batería afectan al intervalo de mantenimiento; la capacidad por sí sola no determina una autonomía fija.

Las especificaciones corresponden a las versiones descritas. Confirme la configuración real antes de realizar el pedido o la instalación.

Ver detalles del producto