Fiche technique W5

W5 · Traceur rechargeable pour biens mobiles

Mis à jour le 11 novembre 2026 · Français



Principales caractéristiques

Versions avec batterie rechargeable pour différentes routines de maintenance.

Connexion USB et indicateur de niveau de batterie pour l'entretien.

Événements de vibration, de survitesse, de géofence et de falsification, sous réserve de configuration.

Spécifications techniques

Réseau cellulaire	4G
Alimentation	Batterie rechargeable
Mise en place	Montage par fixation magnétique ou 3M
Tension de fonctionnement	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
Capacité de la batterie	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh, versions séparées
Positionnement	GPS / BeiDou / Wi-Fi / positionnement cellulaire
Protocole de communication	GT06
Interfaces	USB
Température de fonctionnement	-25°C à +80°C

Installation et configuration

Choisissez ensemble le point de montage et le calendrier de reporting. La fréquence des rapports, les conditions du signal et la configuration de la batterie affectent l'intervalle d'entretien. Faites correspondre la version du modem et le SIM au réseau local avant le déploiement.

Les quatre capacités de batterie correspondent à des versions distinctes. La fréquence d’envoi, les conditions de réception et la configuration de la batterie influent sur l’intervalle de maintenance ; la capacité seule ne permet pas de fixer une autonomie.

Les spécifications s'appliquent aux versions de produit décrites. Confirmez la configuration réelle avant la commande ou l'installation.

Afficher les détails du produit