Scheda tecnica W5

W5 · Localizzatore ricaricabile per beni mobili

Aggiornato l'11 novembre 2026 · Italiano



Caratteristiche principali

Versioni con batteria ricaricabile per diverse routine di manutenzione.

Collegamento USB e indicatore del livello della batteria per la manutenzione.

Eventi di vibrazione, velocità eccessiva, geofence e manomissione, soggetti a configurazione.

Specifiche tecniche

Rete cellulare	4G
Alimentazione	Batteria ricaricabile
Installazione	Montaggio con fissaggio magnetico o 3M
Tensione operativa	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
Capacità della batteria	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh, versioni separate
Posizionamento	GPS / BeiDou / Wi-Fi / posizionamento cellulare
Protocollo di comunicazione	GT06
Interfacce	USB
Temperatura operativa	Da -25°C a +80°C

Installazione e configurazione

Scegli insieme il punto di montaggio e il programma di reporting. La frequenza di segnalazione, le condizioni del segnale e la configurazione della batteria influiscono sull'intervallo di manutenzione. Abbina la versione del modem e SIM alla rete locale prima della distribuzione.

Le quattro capacità della batteria corrispondono a versioni distinte. Frequenza di invio, condizioni del segnale e configurazione della batteria influiscono sull’intervallo di manutenzione; la sola capacità non determina un’autonomia fissa.

Le specifiche si riferiscono alle versioni descritte. Conferma la configurazione effettiva prima dell’ordine o dell’installazione.

Visualizza i dettagli del prodotto