Ficha de especificações W5

W5 · Localizador de ativos recarregável

Atualizado a 11 de novembro de 2026 · Português (Portugal)



Principais recursos

Versões com bateria recarregável para diferentes rotinas de manutenção.

Ligação USB e um indicador de nível de bateria para manutenção.

Eventos de vibração, excesso de velocidade, geofence e violação, sujeitos a configuração.

Especificações técnicas

Rede celular	4G
Fonte de alimentação	Bateria recarregável
Instalação	Montagem com fixador magnético ou 3M
Tensão operacional	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
Capacidade da bateria	3000/6000/10000/20000 mAh, versões separadas
Posicionamento	GPS / BeiDou / Wi-Fi / posicionamento celular
Protocolo de comunicação	GT06
Interfaces	USB
Temperatura operacional	-25°C a +80°C

Instalação e configuração

Escolha em conjunto o ponto de montagem e o cronograma de relatórios. A frequência do relatório, as condições do sinal e a configuração da bateria afetam o intervalo de manutenção. Combine a versão do modem e SIM com a rede local antes da implementação.

As quatro capacidades de bateria correspondem a versões distintas. A frequência de envio, as condições de sinal e a configuração da bateria influenciam o intervalo de manutenção; a capacidade, por si só, não permite definir uma autonomia fixa.

As especificações aplicam-se às versões descritas. Confirme a configuração real antes da encomenda ou da instalação.

Ver detalhes do produto