เอกสารข้อมูลจำเพาะ W5

W5 · อุปกรณ์ติดตามทรัพย์สินแบบชาร์จได้

อัปเดตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · ไทย



คุณสมบัติที่สำคัญ

รุ่นแบตเตอรี่แบบชาร์จได้สำหรับกิจวัตรการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน

การเชื่อมต่อ USB และตัวแสดงระดับแบตเตอรี่สำหรับการบริการ

เหตุการณ์การสั่นสะเทือน ความเร็วเกิน ขอบเขตภูมิศาสตร์ และการจัดแงะ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	4G
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
การติดตั้ง	การติดตั้งตัวยึดแบบแม่เหล็กหรือ 3M
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
ความจุของแบตเตอรี่	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh รุ่นแยก
การวางตำแหน่ง	GPS / BeiDou / Wi-Fi / การวางตำแหน่งเซลลูลาร์
โปรโตคอลการสื่อสาร	GT06
อินเทอร์เฟซ	USB
อุณหภูมิในการทำงาน	-25°ซ ถึง +80°ซ

การติดตั้งและการกำหนดค่า

เลือกจุดยึดและกำหนดการรายงานร่วมกัน ความถี่การรายงาน สภาวะของสัญญาณ และการกำหนดค่าแบตเตอรี่ส่งผลต่อช่วงเวลาการให้บริการ จับคู่เวอร์ชันของโมเด็มและ SIM กับเครือข่ายท้องถิ่นก่อนใช้งาน

ความจุแบตเตอรี่ทั้งสี่แบบเป็นคนละเวอร์ชัน ความถี่ในการส่งข้อมูล สภาพสัญญาณ และการกำหนดค่าแบตเตอรี่มีผลต่อรอบการบำรุงรักษา ความจุเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุระยะเวลาทำงานที่แน่นอนได้

ข้อมูลจำเพาะใช้กับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ที่ระบุ โปรดยืนยันการกำหนดค่าจริงก่อนสั่งซื้อหรือติดตั้ง

ดูรายละเอียดสินค้า